

Оповещатели охранно-пожарные световые
М-12, М-24, М-12х2, М-24х2, М-12-Д, М-24-Д, М-12-ЛЮКС, М-24-ЛЮКС

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU ПБ68 В.0127922

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые М-12, М-24, М-12х2, М-24х2, М-12-Д, М-24-Д, М-12-ЛЮКС, М-24-ЛЮКС предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.
- 1.4. Оповещатели М-12-Д, М-24-Д, М-12-ЛЮКС, М-24-ЛЮКС имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: М-12, М-12х2, М-12-Д, М-12-ЛЮКС 12 В
М-24, М-24х2, М-24-Д, М-24-ЛЮКС 24 В
- 2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: М-12, М-24, М-12-Д, М-24-Д, М-12-ЛЮКС, М-24-ЛЮКС 26 мА
М-12х2, М-24х2 52 мА
- 2.4. Диапазон рабочих температур: -30...+55 °С
- 2.5. Габаритные размеры, мм: М-12, М-24, М-12-Д, М-24-Д 302х102х19
М-12-ЛЮКС, М-24-ЛЮКС ЛЮКС 300х106х19
М-12х2, М-24х2 302х105х30
- 2.6. Масса, не более, кг: М-12, М-24, М-12-Д, М-24-Д, М-12-ЛЮКС, М-24-ЛЮКС 0,22
М-12х2, М-24х2 0,35
- 2.7. Степень защиты оболочки IP52
- 2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель	1 шт
паспорт	1 шт
заглушка (для всех кроме М-12х2, М-24х2)	2 шт

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Порядок подключения оповещателей: М-12, М-24, М-12-Д, М-24-Д, М-12-ЛЮКС, М-24-ЛЮКС.
- 4.5.1. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).
- 4.5.2. Закрепить оповещатель на стене. Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм
- 4.6. Порядок подключения оповещателей: М-12х2, М-24х2.
- 4.6.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).
- 4.6.2. Подвесить оповещатель к потолку посредством монтажных ушек на верхней части, либо используя специальный кронштейн (поставляется отдельно).

5. Правила хранения и утилизация
- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50 °С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя
- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____ № _____
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

